


Загрузка файла конфигурации на InfiLINK XG / InfiLINK XG 1000

-  Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Введение

В этом документе приведены требования к процедуре загрузки файла конфигурации на устройства InfiLINK XG / InfiLINK XG 1000. Для того, чтобы файл конфигурации, скачанный с одного устройства, был корректно загружен и применен со всеми настройками на другом, необходимо выполнить действия, приведенные ниже.

Процедура

- Скачайте требуемый файл конфигурации.
- Удалите из загруженного файла всё, что начинается с "xg -v3-start" и заканчивается "xg -v3-end".

Пример: Текст для удаления

```
xg -v3-start
xg -v3 41b0ff1c56c4110f448bb8b934549b2d.BwNwSRCE9FYJPTxafSolMuyELPNqTPOoXO0o26s
xg -v3 hvpoe+LvqFXMYKzEiKSDYbmIfKFXlwsJcmkLj3soNqg/9y9meHnhWflZWyzT33fkKm5U/4fI
xg -v3 VMLJqlyUZnEPQZf8x8RhrG4BMJWGg3IzED5crlQ0H33iJTVFK2byuHjfnQXjv22i6qzmrXGM
xg -v3 kRH6hEXzpNLHzYf5I665H/crcHvGUPRU6dVOc+JXTzqF/R7ngHhMkakABvLtnPYaJkc+u64v
xg -v3 DCe6lX62U5m/3CGrlbK7s6bnfx775/9CidbnDLuVPT5NyIwLrMqWnBN8DiLR2jVmMxi3DtI1
xg -v3 5YIDkKjuBzfqnHyophMi9P/OjjI3tj83lCUtetSZQOqAKu2kQ8XItJQ4U+KHtyeJEQV0XdXO
xg -v3 J13aVMrJIAL3MTpxwIKmch8idL7Su0pvsDsuKPFkrZkUhb8NjceZzV4HVt9jdworpvM7QKl
xg -v3 JdoEz4xQ/Gr2aANOVhN+mLU2p0Wj7cmZ8OHZzZFD3CKLHgA5YkLJmZNZoZYxsZBFlyIqLUbG
xg -v3 jHsXNjvCadtNpxFbIAXu85hEnUYnlLnLdCBwLOYPimSB2SMTBnFDhxeXrZnlUgls5/ILVCpeR
xg -v3 Boxq5xV2sOIwGKltFBMF+aIIuajtH7c5N24bAlIC6YkGbV6y4ulu5PMLUdiyOCty5e7wXFCo
xg -v3 u0u7gfg9C3VQs55Qkka9pL6lZmnmm9ivc6k+ZszLoilW78JDSyZnAmN6DVuT/c64vSM2cXCKt
xg -v3 54H0eqaM7bOzQGsiR1da0SrIFnxqhohP1lLoOU9YX8HUVfgo8hlH2IzvlZx14n0Lto36x3Yx
xg -v3 1rRlKHNavyKnj+15Sw0KRS26Y//ACqakAbXCL4mBlOV69nFRuYkqEJDRgin5wF8gnXKtqcoK
xg -v3 FBnl/tM5QkPtlrYz73zaZJrYw14BwX5gBbRZ9/iEXJzMddzMi/HWzvPtcfJl28Su/QyGEyE0
xg -v3 Fc4Qxl82rXByNd/tUdBGIlHKUE8JT43O8rtD3zkPFNaM+CZhVWLHZ4FqdfcLmX6s5TsiT2b4
xg -v3 Za3zItPKSe6BlrN7nhTCngLrw/oIruo4nFkZqEoVOh9w2oMi9MIzkcFp95Ev3X48Aqljx5D
xg -v3 YuZ2XeamGFBGGj14EG4HqdCRMWFG6lCDknzMxkgftxk35sLAX5NDjBc9asmRvEskiqDBqNO6
xg -v3 H9ZZAbe4mQU5h6QA8rVXfVHGJ40yylfTltsOvCzGpJWVI9q/c6cgZiyuY63rS47kArhFtrf
xg -v3 PT+eb2d9iEppoZJBuemIxICRR9M+2BEyhC7/zy8UYdqYkcnUbHqokVg10VB0oTzzdNiDw0sx
xg -v3 wVz4qEzGZ3Xn/c4AmXF24NyS5w5f8A9Np
xg -v3-end
```

- Удалите символ "#" над разделом "xg -v3-start" во всех строках с настройками значений параметров. Сохраните изменения.

Пример: Часть настроек с удаленным символом

```
#Link shared settings (Radio Front End):
xg -cell-id 0
xg -channel-width 20
xg -freq-dl 4980
xg -freq-ul 4980
xg -short-cp 1
xg -freq-auto 0
```

- Загрузите измененный файл конфигурации на устройство.