

_Инжектор AC/DC с грозозащитой IDU-BS-G(60W) (внутреннее исполнение)



Рисунок - IDU-BS-G(60W)

Инжектор питания с портом Gigabit Ethernet и PoE оснащен встроенной грозозащитой. Инжектор PoE должен быть подключен к сети переменного тока в диапазоне 100–240 В.

Параметр	Описание
Совместимые модели	InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2 PRO, базовые станции InfiMAN 2x2, Vector 70, Vector 4 / 5 / 6 базовые станции InfiMAN Evolution
Габариты	151*62*38 мм (Д*Ш*В)
Вес	0,32 кг
Разъёмы	"ETH IN" – Подключение других Ethernet устройств (используется только для передачи данных) "ETH OUT" – Вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC), PASSIVE PoE "PWR" – Вход для переменного тока
Режимы работы порта Ethernet	10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
Входное напряжение	100 ... 240 В
Выходное напряжение и ток	+55 В, 1.5 А
Потребление	60 Вт по 4 парам
Диапазон рабочих температур	от -10 °С до +40 °С
Распиновка портов Ethernet	- Передача данных: пины 1/2 (-) и 3/6 (+) - Запасные пары: пины 7/8 (-) и 4/5 (+)

Электромагнитная совместимость	Соответствует: • FCC Part 15, Class B • EN 55022 Class B (Emissions) • EN 55024 (Immunity), VCCI
Грозозащита	Соответствует: • IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте) • IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns) • IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95A (tp = 8/20us)

Таблица - Спецификация IDU-BS-G(60W)



Рисунок - Лицевая панель IDU-BS-G(60W)



Рисунок - Задняя панель IDU-BS-G(60W)