

Проверка и применение настроек

✔ Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

В любом разделе веб-интерфейса устройства после внесения необходимых изменений требуется их применить, предварительно проверив корректность. Если вы нажмете кнопку "**Попробовать**", то изменения будут применены, но конфигурация сохранена НЕ будет. Дополнительно на устройстве будет запущен таймер отложенной перезагрузки на 180 секунд. После истечения этого времени устройство перезагрузится с прежней конфигурацией. Если же в течение 180 секунд после нажатия на кнопку "**Попробовать**" зайти на устройство и нажать:

- "**Отложить**" - запустится новый таймер на дополнительные 180 секунд.
- "**Сохранить**" - новая конфигурация будет сохранена.
- "**Восстановить**" - все изменения будут отменены, а устройство перезагрузится с прежней конфигурацией.

Previous settings will be restored in 171 секунд.

Отложить **Сохранить** **Восстановить**

Рисунок – Действия во время проверки конфигурации

Для сохранения конфигурации нажмите на кнопку "**Применить**". После этого ваш сеанс управления устройством будет завершен. Только через 5 секунд вы сможете повторно зайти в веб-интерфейс.