

## Дополнительные команды



Успешно сдайте бесплатный сертификационный экзамен в Академии "Инфинет" и получите статус сертифицированного инженера Инфинет.

[Пройти сертификационный экзамен](#)

Раздел "Дополнительные команды" позволяет использовать в веб-интерфейсе преимущества гибкой настройки средствами CLI. Несмотря на простоту и удобство веб-интерфейса, некоторые параметры могут быть настроены только через CLI. В данном разделе можно ввести нужные CLI-команды для сохранения настроек при работе в веб-интерфейсе.

### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для команд `sys`, `ifconfig`, `prf`, `qm`, `tun`, `route`, `mint`, `switch`, `svi`, `lag`, `sntp`, `dhcpc` в веб-интерфейсе могут быть настроены только основные опции. Расширенные опции этих команд могут быть настроены только через CLI, а при последующем сохранении конфигурации через веб-интерфейс будут сброшены.

Чтобы сохранить настройки Расширенных опций этих команд, добавьте эти команды в конфигурацию в разделе "Дополнительные команды"!

### ▼ Дополнительные команды

Команда	Параметры	Запретить
<code>mint</code>	<code>rf6.0 -failover auto</code>	<input type="checkbox"/> <a href="#">Удалить команду</a>
<code>sys</code>		
<code>ifconfig</code>		
<code>pbb</code>		
<code>prf</code>		
<code>qm</code>		
<code>tun</code>		
<code>route</code>		
<code>mint</code>		
<code>switch</code>		
<code>svi</code>		
<code>lag</code>		
<code>gps</code>		
<code>sntp</code>		
<code>dhcpc</code>		

Рисунок - Дополнительные команды

Параметр	Описание
Команда	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбрать команду для добавления в конфигурацию устройства</li> </ul>
Параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ввести строку с указанием параметров и опций команды</li> <li>Ознакомиться с полным описанием параметров и опций всех команд можно в <a href="#">Руководстве по ОС WANFlex</a></li> </ul>
Запретить	<ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы временно запретить выполнение определенной команды, установите флажок "Запретить" в соответствующей строке</li> </ul>

Таблица – Дополнительные команды

- Чтобы изменить порядок правил в списке, используйте стрелки "вверх/вниз"
- Чтобы удалить команду из списка навсегда, нажмите кнопку "Удалить команду"
- Чтобы добавить команду в список, нажмите кнопку "Добавить команду".

## Title

Пример использования: выберите команду "sys" из раскрывающегося списка, введите "*no indicator*" в поле ввода "Параметры", затем нажмите кнопку "**Применить**" в левом нижнем углу страницы "Основные настройки"; эта команда будет сохранена в конфигурации (не только выполнена) и будет применяться (выключать световые индикаторы на корпусе устройства, чтобы сделать его менее заметным) после перезагрузки.

Во вкладке "Командная строка" введенные команды только выполняются, но не сохраняются в конфигурации. В разделе "Дополнительные команды" вкладки "Основные настройки" команды и выполняются, и сохраняются в конфигурации.